

Link do produktu: <https://www.top-solar.pl/ladowarka-impulsowa-12v-10a-z-funkcja-zasilacza-nowa-wersja-p-112.html>



Ładowarka impulsowa 12V - 10A z funkcją zasilacza -NOWA WERSJA !

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	D-10A
Kod producenta	D-10A

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM i tradycyjnych kwasowych.

Prostownik - (12V, 0-10A) do ładowania akumulatorów żelowych, AGM; motocyklowych, samochodowych i głębokiego rozładowania. Inteligentny w pełni automatyczny. Sercem urządzenia jest inteligentny moduł sterujący opracowany przez konstruktorów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Ma bardzo małe gabaryty, obrysem porównywalny do smartfona (125x60x35mm) waga netto 0,3kg.

Przeznaczony do ładowania akum. pojemności od (4 do 200Ah) Posiada informacje stanu ładowania na dwóch dwukolorowych diodach LED.

Naładuje szybciej akumulator niż tradycyjny prostownik 15A ze względu na dynamiczną charakterystykę ładowania.

Jest w pełni automatyczny. Przeprowadza w trakcie pracy wiele pomiarów. Posiada system aktywacji impulsowej, regeneracji, poprawia dynamikę akumulatora, podnosi akumulatory od (0V) ciągiem impulsów.

Posiada aktywny system chłodzenia wraz z kontrolą i kompensacją temperatury. Wbudowane zabezpieczenie prądowe, termiczne oraz przed odwrotnym podłączeniem. Brak iskry przy zwarciu ! Posiada wielopunktowy system pomiarowy.

Zasada działania prostownika:

Pozwala na ładowanie akumulatorów w krótkim czasie i różnych pojemności od (4 do 150 Ah). Przeznaczony jest głównie do ładowania akumulatorów żelowych. Proces ładowania zasadniczego podejmuje od napięcia (6,8V), sprawdzany jest stan zasiarczenia akumulatora. Jeżeli test jest pozytywny, załącza się funkcja odsiarczania ładując małym prądem nawet kilka godzin. Gdy zakończy się już funkcja odsiarczania, załącza ładowanie zasadnicze.

Przy akumulatorach sprawnych, a tylko wyładowanych podejmuje ładowanie zasadnicze jako pierwsze. Prąd ładowania wówczas zależy od parametrów dynamicznych akumulatora, oraz jego pojemności. W trakcie ładowania osiąga napięcie (14V) a prąd ładowania ograniczany jest przez źródło prądowe, które precyzyjnie doładowuje akumulator. W przedziale pomiędzy (14 do 14,5V) następuje ograniczanie prądu do (2A) przy którym zachodzi zjawisko delty napięcia i lawinowo przechodzi do (13,7V) redukując przy tym prąd ładowania (0-2A). Napięcie w przedziale (13,7V) utrzymywane jest z tolerancją od (13,65 do 13,75V) Możliwe jest doładowywanie pulsacyjne, w celu poprawy parametrów dynamicznych akumulatora. Przy małych pojemnościach akumulatorów do (20Ah) uaktywniana jest dodatkowa funkcja ładowania precyzyjnego, (pulsuje dioda zielona) lecz załączana jest dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora. Prąd ładowania wówczas jest pompowany impulsami do o wartości nie przekraczającej (0,01A) Jest to stan zasilania buforowego. W przypadku chwilowego poboru prądu z akumulatora energia jest natychmiast uzupełniana ładowaniem zasadniczym. Posiada system podnoszenia wyładowanego akumulatora od (0V). Prostownik rozpoznaje poszczególne etapy naładowania akumulatora, sygnalizuje zakończenie ładowania zasadniczego. Tętnienia napięcia przy prądzie (10A) są na poziomie (0,4V). Jest odporny na zmiany napięcia zasilania sieci pracując stabilnie od (130V- 240V). Posiada zbilansowany system informacji na dwóch zintegrowanych diodach (zielonej i czerwonej), oraz obracający się element wentylatora też jest informacją poglądową.;

- zielona miga - brak zasilania (zabezpieczony)
- zielona pulsuje prąd (0 do 0,01A) doładowywanie precyzyjne
- świeci na zielono prąd (0,01 do 2A) doładowywanie buforowe
- świeci na żółto, prąd pobierany w zakresie (2 do 3A) końcowy etap ładowania zasadniczego
- świeci na pomarańczowo, od żółtego do czerwonego w przejściach tonalnych prąd (3 do 10A).
- wentylator pracuje od (2 do 10A) w trakcie ładowania zasadniczego.
- krokodylki podłączeniowe są b.solidne wykonane z grubej blachy.

Prostownik może być podłączony buforowo (na stałe) do akumulatora 12V pojemności od (4 do 120Ah.) przez wiele miesięcy. W stanie zasilania buforowego pobiera b.mało prądu z sieci zaledwie kilka Watów, czyli około 10 razy mniej od

tradycyjnego. Akumulator zaś będzie w stanie pełnego naładowania.

Fukcja zasilacza:

- zabezpieczenie prądowe (12V 10A)
- posiada wymienne przewody, z krokodylkami lub gniazdem zapalniczkowym, w którym zabudowany jest detektor, zmieniający funkcję z prostownika na zasilacz (DC12V,10A).
- może służyć do zasilania np. lodówki turystycznej prąd ok.(6A), radia samochodowego do ok.(8A) CB radia dużej mocy, ładowarek do tel., ładowarek PDA, nawigacji i innych o poborze prądu do (10A). - łączna długość przewodów wraz z urządzeniem 230cm.

gwarancja: 24 m-ce

wymiary: 115x50x35mm

waga: 0,2kg

praca w temperaturach zewnętrznych: od -30 do 70°C

obudowa wykonana z ABS-Poliwęglan (odporna na upadki)